ECC85
Rö1
ECH81
Rö2
EF89
Rö3
EBF80
Rö4
EABC80
Rö5
EM80
Rö6
EL84
Rö7
EZ80
Rö8
Bf.I
Bf.II
Bf.III
Bf.IV
Bf.V
6,3V0,4A
Tr2
Tr1
Si1 T0,8A
Si2 T0,4A
Si3 T0,125A
Spannungswähler
110V 1-2a 3-4 6-7
127V 1-2a 3-4 4-5
220V 3-2 6-7
240V 3-2 4-5
Meßwerte beziehen sich auf Stellung MW ohne Signal
Alle Spannungen gemessen mit Multizet 330Ω/V
Änderungen vorbehalten!
ECC85
FM185V/8mA
AM100V/4,2mA
M125V/3,5mA
FM1,2V
ECH81
FM75V/4,5mA
AM65V/5,8mA
AM230V/3mA
FM210V/ 8mA
EF89
FM62V/3mA
AM 65V/3mA
AM225V/8,5mA
FM215V/8mA
EBF80
FM15V/0,2mA
FM220V/1,5mA
EABC80
FM42V/0,5mA
AM45V/0,5mA
EM80
FM230V/J l+a = 1,7mA
AM250V/J l+a = 1,2mA
AM 18V
FM 20V
EL84
FM 230V/4,2mA
AM 250V/4,7mA
AM245V/42mA
FM235V/38mA
AM 8V
FM 7,4V
EZ80
275V~
275V~
AM280V/75mA
FM270V/80mA
+ Tuner
FM S-Kurve
FM Ratio Elko
AM NF
R Sp AM
C128 FM245 AM255
C122 FM230
C128 FM245 AM255
Serviceleiste
0,1W
0,25W
0,5W
1W
2W
„d“ = dämpfungsarm
Osz
Vorkr
Aus
TA
TB
FA
L
M
K1
K2
UK
Schaltstellung: MW gedrückt
Bass
Sprache
Orchester
Solo
Jazz
Ausgabe I
Juwel 2
1132.011 - 00001 Sp
13.8.57
12.6.57
Mitt. Nr.
Tag
Name

GFGF Archiv